

连接 CWT 云指南

1. 注册和登录云

云网址: <http://www.all-m2m.com>


打开浏览器 (推荐 Google Chrome, 其他浏览器可能会有显示错误)



请等待管理员激活您的帐户, 或者要求 CWT 技术人员协助激活。


2. 创建分组

数据库 → 设备分组




3. 创建显示模板

模型管理 → 显示模板



4. 创建设备

设备管理 → 所有设备



设备管理 → 所有设备

所有设备 ×

添加

账号: 所有用户 显示模板: 所有显示模板 分组: 所有分组

20 Page 0 of 0

操作 状态 设备ID 设备名称 分组

所有设备

所有设备地图

摄像头

通信数据

定时控制

联动控制

报警记录 0

显示模板: 5018

私有模版

选择分组: 测试

显示于应用管理-实时视图

数量: 1

增加 重填

选择第三步创建的模板

选择分组



注意，设备 ID 是自动创建的。
 复制 ID 配置到设备

5. 复制云平台 ID 到设备


运行配置软件并让设备进入配置模式



复制云平台上的设备 ID

6. 浏览数据

重新启动设备进入工作模式，等待其联机，单击“实时视图”



ComWinTop Areca Service-RTU1

所有设备 x

添加 帐号: 所有用户 显示模板: 所有显示模板 分组: 所有分组 公司名称: 所有公司 设备状态: 所有

20 Page 1 of 1

操作	状态	设备ID	设备名称	分组	模板
1 实时视图 编辑 编辑模板 删除 命令	正常	13200001	测试	测试	LORA温度传感器

属性视图

设备ID: 13200001 最后通讯时间: 2019-12-05 01:52:46 LIVED: 1 分钟 IMEI: 868323024890094 MNC: 0 GPRSXR: 0
 运营商: 设备名称: FVer: 3.03 SIMID: MCC: 0 GPRSTX: 0

主视图

表格视图

Modbus寄存器0	Modbus寄存器1	Modbus寄存器2	Modbus寄存器3	Modbus寄存器4	Modbus寄存器5	Modbus寄存器6
22.9	28.1	---	---	---	---	---

Modbus寄存器8 Modbus寄存器9 Modbus寄存器10 Modbus寄存器11 Modbus寄存器12 Modbus寄存器13 Modbus寄存器14

谷歌地图视图

点击名称，观察数据记录



ComWinTop Areca Service-RTU1

所有设备 x 实时视图 x 接口监控 x

6379个

最后通讯时间	数值	状态
1 2019-12-11 02:05:27	43.8	正常
2 2019-12-11 02:05:17	43.8	正常
3 2019-12-11 02:05:07	43.8	正常
4 2019-12-11 02:04:57	43.8	正常
5 2019-12-11 02:04:47	43.8	正常
6 2019-12-11 02:04:37	43.8	正常
7 2019-12-11 02:04:27	43.8	正常
8 2019-12-11 02:04:17	43.8	正常
9 2019-12-11 02:04:07	43.8	正常
10 2019-12-11 02:03:57	43.8	正常
11 2019-12-11 02:03:47	43.8	正常
12 2019-12-11 02:03:37	43.8	正常
13 2019-12-11 02:03:27	43.9	正常
14 2019-12-11 02:03:17	43.9	正常
15 2019-12-11 02:03:07	43.9	正常
16 2019-12-11 02:02:57	43.9	正常
17 2019-12-11 02:02:47	43.9	正常
18 2019-12-11 02:02:37	43.9	正常
19 2019-12-11 02:02:27	43.9	正常
20 2019-12-11 02:02:17	43.9	正常

曲线图 统计图 过滤

最后通讯时间: 2019-12-11 02:05:27

时间

服务器开始日期: 12/01/2019 服务器结束日期: 12/18/2019

数值


状态

所有状态

搜索 保存Excel 保存PDF

导出数据

7. 编辑通道名称



Areca Service-RTU1

账号管理 模型管理 数据库 设备管理

所有设备 x

添加 帐号: 所有用户 显示模板: 所有显示模板 分组: 所有分组 公司名称: 所有公司 设备状态: 所有

Page 1 of 1

操作	状态	设备ID	设备名称	分组	模板
1 实时视图 编辑 编辑模板 删除 命令 正常	13200001		测试	LORA温度传感器	

编辑模板 x

保存 名称 LORA温度传感器

显示	RG	别名	单位	图标	上限	下限	迟滞
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器0		数值	选择			
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器1		数值	选择			
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器2		数值	选择			
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器3		数值	选择			
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器4		数值	选择			
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器5		数值	选择			
<input type="checkbox"/>	Modbus寄存器6		数值	选择			

编辑通道名称

8. 编辑帐户信息



账号管理

我的账号 修改密码 子账号 系统消息

模型管理 数据库 设备管理 应用管理

所有设备 x 我的账号 x

用户名: 1234567894

邮箱: 944588913@qq.com **等待激活**

生日:

设备ID前缀: 132

昵称:

联系手机: 123

公司名称:

性别: ☒ 先生 ☐ 女士

职位:

联系地址:

语言: 中文

LOGO: **上传 logo**

备注: undefined

编辑系统名称

修改时区为东八区

设备安装所在时区: 东8区: 北京, 重庆, 广州

激活邮箱, 接收报警

9. 添加子账户和分配设备

账号管理 > 子账号

添加 公司名称, 用户名, 昵称, 设备ID前缀, 系统名 所有用户 **搜索**

20 Page 0 of 0

操作 用户名 公司名称 昵称 设备ID前: 系统名称: 邮箱

用户名: test2
密码:
再次输入密码:
生日:
电话:
公司名称: 盈科互动
设备ID前缀: 132
传真:
邮箱:
邮箱: 1234568@qq.com
性别: ☒ 先生 ☐ 女士
联系手机: 123
昵称:
职位:
部门:
联系地址:
备注:
创建 **返回**

账号管理 > 子账号

添加 公司名称, 用户名, 昵称, 设备ID前缀, 系统名 所有用户 **搜索**

20 Page 1 of 1

操作	用户名	公司名称	昵称	设备ID前	系统名称	邮箱
1 编辑 设备授权 应用授权 操作面板	test2	盈科互动		132	Areca Service-RTU1	12

账号管理 > 设备授权

保存 帐号: 所有用户 显示模板: 所有显示模板 分组: 所有分组

	<input checked="" type="checkbox"/>	设备名称	设备ID	分组	联系手机
1	<input checked="" type="checkbox"/>		13200001	测试	

勾选属于子帐户的设备